



Balasturi lineare Xitanium LED – SR

Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V SR 230V

Balasturile SR Xitanium stau la baza oricărui sistem de iluminat de interior conectat. Aceste balasturi SR inteligente standardizează conexiunea dintre balast și senzor, eliminând necesitatea componentelor sau modulelor separate și asigurând compatibilitatea. Balasturile noastre lineare SR LED Xitanium LED nu doar oferă transformarea de energie pentru iluminatul cu LED, dar oferă, de asemenea, surse de alimentare integrate și măsurarea energiei, permițând utilizatorilor să livreze date operaționale de monitorizare, precum consumul de energie. La fel de multe beneficii oferă controlerile integrate de senzori, care furnizează tipare de utilizare a luminii naturale și de prezență unui sistem de management al clădirilor, fără a fi necesare componente externe suplimentare. Împreună, acestea contribuie la conectivitatea și funcționalitatea extinsă a aparatelor de iluminat.

Catalog de date

Informații generale	
Lighting Technology	LED
Funcționare și sistem electric	
Curent de ieșire (max.)	700 mA
Putere de ieșire (max.)	100 W
Putere de ieșire (min.)	28 W
Curent de ieșire (min.)	250 mA
Tensiune de ieșire (max.)	220 V
Tensiune de ieșire (min.)	50 V
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	Office 360x30x21 7p6p NFC

Date despre produs	
Full EOC	871951426411300
Nume comandă produs	Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V SR 230V
Cod de comandă	26411300
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
Număr material (12NC)	929001695606
Numele complet al produsului	Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V SR 230V
EAN/UPC – Cutie	8719514264120
EAN/UPC - Product/Case	8719514264113