



# Accesorii de interior

## Interact Ready RF DALI Connector

Accesoriile pentru controlul iluminatului pentru interior acoperă o gamă de produs de uz general. Gama constă în: Aceasta include și potențimetrele care pot fi utilizate fie de sine stătătoare (pentru balasturi de 1-10 V), fie în combinație cu sistemul Trios. Funcționalitatea produselor de uz general poate varia în funcție de sistemul de control al iluminatului la care sunt conectate

### Catalog de date

General information	
Conectivitate	Compatibilitate cu Interact

  

Operating and electrical	
Frecvență linie	50 or 60 Hz
Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Curent de intrare (nom.)	2 A

  

Temperature	
Interval temperatură ambientală	De la 0 până la +60 °C

  

Approval and application	
Marcaj CE	Marcaj CE

În conformitate cu RoHS	Da
-------------------------	----

  

Product data	
Full EOC	871951426616200
Nume comandă produs	Interact Ready RF DALI Connector
Cod de comandă	26616200
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	1
Număr material (12NC)	913701047003
Numele complet al produsului	Interact Ready RF DALI Connector
EAN/UPC – Cutie	8719514266162