



CoreLine Încastrat - pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă

CoreLine Recessed

Coreline Recessed livrează aceeași promisiune inovativă a gamei Coreline: aparate de iluminat ușor de utilizat și de calitate excelentă. CoreLine Recessed este o gamă de aparate încastrate, proiectate să înlocuiască aparatele de iluminat cu lămpi T8 și T5. Această familie oferă o alegere inovatoare numită MultiLumen, care oferă posibilități multiple de fluxuri luminoase într-un singur aparat de iluminat. Economii instantanee de energie și o durată de viață mai lungă fac din aceasta o soluție ecologică și de economisire a costurilor. Beneficiind și de conectori rapizi, aparatele de iluminat încastrate sunt simple și ușor de instalat. De asemenea, în gamă sunt disponibile aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate, complet compatibile cu gateway-urile, senzorii și software-ul Interact.

Beneficii

- MultiLumen permite alegerea diferitelor fluxuri luminoase într-un singur aparat de iluminat
- Noul conector oferă o instalare mai simplă și mai rapidă
- Economii de energie și durată de viață mai lungă pentru a reduce costurile de operare

CoreLine Recessed

Caracteristici

- MultiLumen: diferite fluxuri luminoase de la 2800 lumen la 4300 lumen într-un singur aparat de iluminat
- Conector simplificat pentru instalare mai rapidă
- Eficiență energetică și durată lungă de viață: până la 140lm/W și durata de viață de 50kore la L80
- Multe tipuri de balasturi/driveri fără efect de flicker disponibile: pornit / oprit (PSU), dimming (Dali) și conectivitate wireless integrată (Interact Ready)
- Versiuni compatibile pentru birouri (OC) și versiuni non-office compatibile (NOC). Versiuni opționale disponibile: iluminat de urgență (EL) și conectori Wieland / Adels (W)

Cerere

- Birouri
- Magazine
- Spații pentru educație

Warnings and safety

- Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării cu apă; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala corpul de iluminat să fie verificat corespunzător
- În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și corpurile de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Specificații

Tip	RC120B
Tip de tavan	Tavan expus cu grindă T
Grilă pentru tavan	Lungimea modulului: 300 mm Lungimea modulului: 600 mm
Sursa de lumină	Modul LED nesubstituibil
Putere	VARIANTĂ LED37S: 40.5 W VARIANTĂ LED27S: 24.5 W
Flux luminos	VARIANTĂ LED37S: 3700 lm VARIANTĂ LED27S: 2700 lm
Temperatură de culoare corelată	4000 K
Indicele de redare a culorii	≥ 80
Viață utilă medie L70B50	50.000 de ore
Viață utilă medie L80B50	30.000 de ore

Viață utilă medie L90B50	15.000 de ore
Rată de defectare balast	1,0% la fiecare 5000 de ore
Temperatură ambientală medie	+25 °C
Domeniu temperatură de funcționare	între +10 și +40 °C
Balast	Încorporat
Tensiunea rețelei	220 – 240 V/50 – 60 Hz
Reglare intensitate luminoasă	Fără posibilitate de reglare a intensității luminoase
Material	Carcasă: oțel
Culoare	Alb
Capac optic	Polycarbonat
Conexiune	Cu eliberare a tragerii
Instalare	Individuală; inserție în grile pentru tavane expuse

CoreLine Recessed

Versions



Coreline Recessed



Coreline Recessed

Detalii produs



CoreLine Recessed-
RC134B_plaster ceiling
frame_hook-DPP.TIF



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W30L120
-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_frame_W
60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_plaster_ceiling_W60L60-
DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_W60L60-DPP.tif



CoreLine_Recessed-
RC134B_led_compartment-DPP.tif

CoreLine Recessed

Detalii produs



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120_electr-DPP.tif



CoreLine_Recessed-RC134B_W30L120_led_compartment-DPP.tif

Accesorii

Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98722300



Coreline Recessed Acc.

Ordercode 98724700



Application Conditions

Interval temperatură ambientală	+10 to +40 °C
Adecvat pentru comutare aleatorie	Da

Approval and Application

Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK02
---	------

General Information

Marcaj CE	CE mark
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I
Balast inclus	Da
Marcaj ENEC	ENEC mark
Marcaj de inflamabilitate	F
Test de incandescență	Temperatură 850 °C, durată 30 s
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu
Număr de unități de echipament	1 unit
Tip de sistem optic	WB

Initial Performance (IEC Compliant)

Indice inițial de redare a culorii	≥80
Toleranță flux luminos	+/-8%

Mechanical and Housing

Culoare	WH
---------	----

Application Conditions

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
34794900	RC134B LED375/830 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34795600	RC134B LED275/830 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	1%
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	1%
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	1%
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	1%
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	1%
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	1%
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	1%
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Not applicable
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	Not applicable
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	1%
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Not applicable
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	Not applicable
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	Not applicable
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	Not applicable
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	1%
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	1%
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	Not applicable
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	Not applicable
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	1%
34850200	RC135B LED375/840 PSD W62L62 NOC	1%
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	1%
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	1%
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	1%
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	1%
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	Not applicable
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	Not applicable
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	1%
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	1%
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	1%
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	1%
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	1%
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	1%
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	1%
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	Not applicable
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	Not applicable
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	1%
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	Not applicable
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	Not applicable
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Not applicable
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Not applicable

Order Code	Full Product Name	Nivel maxim de reglare a intensității luminoase
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Not applicable
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Not applicable
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	1% (fără reglarea intensității luminoase în modul de urgență)
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	1%
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	1%
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	1%
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	1%

Approval and Application

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	IP44
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	IP44
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	IP44
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	IP44
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	IP44
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	IP44
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	IP44
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	IP44
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	IP44
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	IP44
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	IP44
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	IP44
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	IP44
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	IP44
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	IP44
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	IP44
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	IP44
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	IP44
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	IP44
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	IP44

Order Code	Full Product Name	Cod protecție împotriva infiltrărilor
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	IP20/44
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	IP20/44
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	IP20/44
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	IP44
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	IP44
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	IP44
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	IP44
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	IP44
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	IP44
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	IP44
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	IP44
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	IP44
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	IP44
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	IP44
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	IP20/44

Order Code	Full Product Name	Cod protec ie împotriva infiltrărilor
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	IP20/44
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	IP20/44

Controls and Dimming

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	Nu
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	Nu
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	Da
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	Da
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	Da
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	Da
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	Da
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	Da
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	Da
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nu
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Da
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Da
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	Da
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	Nu
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	Da
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	Nu
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	Da
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	Nu
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	Nu
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	Nu
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	Da
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	Da
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	Nu
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	Nu
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	Da
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	Da
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	Dim wireless
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	Dim wireless
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	Dim wireless

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	Dim wireless
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	Nu
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	Nu
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	Da
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	Da
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	Da
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	Da
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	Da
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	Da
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	Da
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	Nu
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	Nu
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	Da
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	Nu
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	Nu
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nu
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nu
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Da
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	Da
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Da
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	Da
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nu
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	Nu
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Da
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	Da
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	Da
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	Dim wireless
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	Dim wireless
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	Dim wireless
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	Dim wireless

Operating and Electrical

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	220 to 240 V
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	220 to 240 V
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	220 to 240 V
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	220 to 240 V

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	220 to 240 V
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	220 to 240 V
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	220 to 240 V
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	220 to 240 V
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	220 to 240 V
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	220 to 240 V
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	220-240 V
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	220-240 V
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	220-240 V
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	220 to 240 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	220 to 240 V
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	220 to 240 V
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	220 to 240 V
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	220 to 240 V
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	220 to 240 V
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	220 to 240 V
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	220-240 V
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	220-240 V
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	220-240 V

General Information

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie sursă de lumină	Cod familie de produse
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	-	RC134B
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	-	RC134B
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	-	RC134B
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	-	RC134B
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	-	RC134B

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie sursă de lumină	Cod familie de produse
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	-	RC134B
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	120 °	RC135B
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	120 °	RC135B
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	120 °	RC135B
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	120 °	RC135B
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	-	RC134B
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	-	RC134B
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	-	RC134B
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	-	RC134B
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	-	RC134B

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie sursă de lumină		Cod familie de produse
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	-		RC134B
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	-		RC134B
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	-		RC134B
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-		RC134B
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	-		RC134B

Order Code	Full Product Name	Unghi de distribu ie sursă de lumină		Cod familie de produse
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	-		RC134B
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	-		RC134B
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	-		RC134B
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	-		RC134B
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	-		RC134B
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	-		RC134B

Initial Performance (IEC Compliant) (1/2)

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură de culoare		Flux luminos ini ial
			ini ială corelată	Randament luminos LED ini ial	
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34798700	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34800700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34801400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34804500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34810600	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură de culoare		Flux luminos ini ial
			ini ială corelată	Randament luminos LED ini ial	
34813700	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34814400	RC134B LED27S/830 PSD W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34817500	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34819900	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34820500	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	95 lm/W	3700 lm
34821200	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34822900	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură de culoare		
			ini ială corelată	Randament luminos LED ini ial	Flux luminos ini ial
34823600	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34825000	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34827400	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34828100	RC134B LED27S/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34829800	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34831100	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34844100	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34845800	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34846500	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm
34847200	RC135B LED37S/840 PSU W62L62 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34848900	RC135B LED27S/840 PSU W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34849600	RC135B LED27S/840 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură de culoare		
			ini ială corelată	Randament luminos LED ini ial	Flux luminos ini ial
34850200	RC135B LED37S/840 PSD W62L62 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
99648500	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99649200	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99650800	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99651500	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
34796300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	109 lm/W	3700 lm
34797000	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	2700 lm
34799400	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm
34802100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104 lm/W	3700 lm
34803800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	89 lm/W	2700 lm
34811300	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	117 lm/W	3700 lm
34812000	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	123 lm/W	2700 lm

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură	Randament luminos LED ini ial	Flux luminos ini ial
			de culoare ini ială corelată		
34815100	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	3700 lm
34816800	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	117 lm/W	2700 lm
34818200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	109 lm/W	3700 lm
34824300	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	100 lm/W	2700 lm
34826700	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	102 lm/W	2700 lm
34830400	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	121 lm/W	3700 lm
34832800	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	107 lm/W	3700 lm
34833500	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34834200	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	97 lm/W	3700 lm
34835900	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	89 lm/W	2700 lm
34836600	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104 lm/W	3700 lm

Order Code	Full Product Name	Cromatică ini ială	Temperatură	Randament luminos LED ini ial	Flux luminos ini ial
			de culoare ini ială corelată		
34837300	RC134B LED27S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	2700 lm
34838000	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	106 lm/W	3700 lm
34839700	RC134B LED27S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	84 lm/W	2700 lm
34840300	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	97 lm/W	3700 lm
34841000	RC134B LED27S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	79 lm/W	2700 lm
34842700	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	95 lm/W	3700 lm
34843400	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 ELB3 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	106 lm/W	3700 lm
99653900	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99654600	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	(0.38, 0.38)	4000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99656000	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm
99657700	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	(0.43, 0.40)	3000 K	104,5 lm/W	3700 lm

Initial Performance (IEC Compliant) (2/2)

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34794900	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 NOC	34 W

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34795600	RC134B LED27S/830 PSU W60L60 NOC	28.5 W

CoreLine Recessed

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34798700	RC134B LED375/840 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34800700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 NOC	35.5 W
34801400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 NOC	30.5 W
34804500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 OC	31.5 W
34810600	RC134B LED275/840 PSD W60L60 OC	22 W
34813700	RC134B LED375/830 PSD W60L60 OC	31.5 W
34814400	RC134B LED275/830 PSD W60L60 OC	23 W
34817500	RC134B LED375/840 PSU W60L60 NOC	34 W
34819900	RC134B LED375/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	38 W
34820500	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	39 W
34821200	RC134B LED375/840 PSD W60L60 ELB3 OC	35 W
34822900	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 OC	25.5 W
34823600	RC134B LED275/840 PSU W60L60 NOC	27 W
34825000	RC134B LED275/840 PSD W60L60 NOC	26.5 W
34827400	RC134B LED275/840 PSU W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34828100	RC134B LED275/840 PSD W60L60 ELB3 NOC	30.5 W
34829800	RC134B LED375/840 PSU W60L60 OC	30.5 W
34831100	RC134B LED375/830 PSU W60L60 OC	34.5 W
34844100	RC135B LED375/840 PSU W62L62 NOC	34 W
34845800	RC135B LED375/840 PSD W62L62 OC	31.5 W
34846500	RC135B LED275/840 PSD W62L62 OC	22 W
34847200	RC135B LED375/840 PSU W62L62 OC	30.5 W
34848900	RC135B LED275/840 PSU W62L62 NOC	27 W
34849600	RC135B LED275/840 PSD W62L62 NOC	26.5 W
34850200	RC135B LED375/840 PSD W62L62 NOC	35.5 W
99648500	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 OC	35.4 W
99649200	RC134B LED375/840 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99650800	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 NOC	35.4 W
99651500	RC134B LED375/830 W60L60 IA1 OC	35.4 W

Order Code	Full Product Name	Putere de intrare ini ială
34796300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 NOC	34 W
34797000	RC134B LED275/830 PSU W30L120 NOC	28.5 W
34799400	RC134B LED375/840 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34802100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 NOC	35.5 W
34803800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 NOC	30.5 W
34811300	RC134B LED375/840 PSD W30L120 OC	31.5 W
34812000	RC134B LED275/840 PSD W30L120 OC	22 W
34815100	RC134B LED375/830 PSD W30L120 OC	31.5 W
34816800	RC134B LED275/830 PSD W30L120 OC	23 W
34818200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 NOC	34 W
34824300	RC134B LED275/840 PSU W30L120 NOC	27 W
34826700	RC134B LED275/840 PSD W30L120 NOC	26.5 W
34830400	RC134B LED375/840 PSU W30L120 OC	30.5 W
34832800	RC134B LED375/830 PSU W30L120 OC	34.5 W
34833500	RC134B LED275/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34834200	RC134B LED375/840 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34835900	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	30.5 W
34836600	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 NOC	35.5 W
34837300	RC134B LED275/840 PSD W30L120 ELB3 OC	25.5 W
34838000	RC134B LED375/840 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
34839700	RC134B LED275/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	32 W
34840300	RC134B LED375/830 PSU W30L120 ELB3 NOC	38 W
34841000	RC134B LED275/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	34 W
34842700	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 NOC	39 W
34843400	RC134B LED375/830 PSD W30L120 ELB3 OC	35 W
99653900	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 NOC	35.4 W
99654600	RC134B LED375/840 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99656000	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 OC	35.4 W
99657700	RC134B LED375/830 W30L120 IA1 NOC	35.4 W

